

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ **PV-Link**[®]

— основа надёжности Вашей системы видеонаблюдения

- Работа 24 часа в сутки 7 дней в неделю без ухудшения параметров
- Защита от перегрузок по напряжению и по току
- Защита от короткого замыкания

DC1A

Блок питания 12В 1А

- Широкий диапазон входного напряжения от 100 до 240В
- Выходной разъём DC для удобства коммутации
- Подходит для глубоких розеток
- Длина кабеля на входе и на выходе 1 метр (общая длина 2 метра)

DC2A+

Уличный герметичный блок бесперебойного питания 12В 2А

- Герметичный корпус (IP66)
- Возможность подключения и зарядки аккумулятора для резервного питания
- Защита от глубокой разрядки аккумуляторов
- Возможность размещения внутри блока одного или двух пассивных приёмо-передатчиков PV-207
- Выходное напряжения 12.5В для компенсации потерь в кабеле



www.pv-link.ru

Модель	PV-DC1A	PV-DC2A+
Диапазон входного напряжения	100-240В, переменное 50/60Гц	100-240В, переменное 50/60Гц
Выходное напряжение	12В, постоянное	12В, постоянное
Выходной ток	1 А	2 А
Выходной ток зарядки аккумулятора	—	0.3А
Выходная мощность	12 Вт	24 Вт
Эффективность	> 80%	
Рабочая температура	-10 °С ~ + 40 °С	-35 °С ~ + 50 °С
Относительная влажность	≤90 RH	
Габариты (Д x Ш x В)	80x50x27 мм	168x80x45 мм
Длина выходного провода	1 м	—
Вес (нетто / брутто)	180 г / 210 г	400 г / 430 г

8-800-555-05-20

(звонок из любого региона России бесплатный)

www.novicam.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ **PV-Link**®

— основа надёжности Вашей системы видеонаблюдения

- Работа 24 часа в сутки 7 дней в неделю без ухудшения параметров
- Защита от перегрузок по напряжению и по току
- Защита от короткого замыкания

DC5A+

Блок бесперебойного питания 12В 5А

- 9 независимых выходов со светодиодной индикацией рабочего состояния (максимальный ток каждого выхода до 1,35А)
- 9 независимых индивидуальных самовосстанавливающихся предохранителей
- Возможность установки и зарядки аккумулятора для резервного питания
- Защита от глубокой разрядки аккумуляторов
- Выходное напряжения 12.5В для компенсации потерь в кабеле
- Металлический корпус, закрывающийся на замок



DC10A+

Блок бесперебойного питания 12В 10А

- 18 независимых выходов со светодиодной индикацией рабочего состояния (максимальный ток каждого выхода до 1,35А)
- 18 независимых индивидуальных самовосстанавливающихся предохранителей
- Возможность подключения 2х аккумуляторов для резервного питания
- Защита от глубокой разрядки аккумуляторов
- Выходное напряжения 12.5В для компенсации потерь в кабеле
- Металлический корпус, закрывающийся на замок



www.pv-link.ru

Модель	PV-DC5A+	PV-DC10A+
Диапазон входного напряжения	100-240В, переменное 50/60Гц	100-240В, переменное 50/60Гц
Выходное напряжение	12В, постоянное	12В, постоянное
Количество независимых выходов	9	18
Выходной ток	суммарный 5А (макс 1.35А на одну пару выходов)	суммарный 10А (макс 1.35А на одну пару выходов)
Выходной ток зарядки аккумулятора	0.5А	
Выходная мощность	60 Вт	120Вт
Эффективность	> 80%	
Рабочая температура	-10 °С ~ + 40 °С	
Относительная влажность	≤90 RH	
Габариты (Д x Ш x В)	245x200x70 мм	297x228x95 мм
Вес основного блока без аккумулятора	1900 г / 2430 г	3100 г / 3380 г

8-800-555-05-20

(звонок из любого региона России бесплатный)

www.novicam.ru